


LED power 350 RGB

RGB-Konverter RGB-converter



Es können bis zu 9 Stück RGB-Einheiten (3 x 1,3 W) über einen Taster gesteuert werden. An diesem RGB-Dimm-Konverter können bis zu 6 weitere RGB-Dimm-Konverter angeschlossen werden. So können bis zu 63 RGB-Einheiten (3 x 1,3 W) über einen Taster gesteuert werden. Ausgangsseitig ist eine vierpolige Leitung (Länge ca. 450 mm) mit einer Steckverbindung angebracht. Außerdem sind im Lieferumfang ein Buskabel zum Anschluß weiterer RGB-Dimm-Konverter sowie ein Endstück enthalten. Gesamtlänge bis 20 m.

Funktionen:

kurzer Tastendruck	: Ein- / Ausschalten (Memory-Funktion der zuletzt eingestellten Farbstellung)
2 x kurzer Tastendruck	: Einstellung aller drei Farben auf 100%
verlängerter Tastendruck	: Farbänderung (bis zu 2.097.000 Farben möglich)
Tastendruck über 20 Sekunden	: automatischer Farbdurchlauf

Up to 9 RGB-units (3 x 1.3 W) can be controlled via one switch. At this RGB-Dimm-Converter up to 6 further RGB-Dimm-Converter can be connected. So up to 63 RGB-units (3 x 1.3 W) can be controlled via one switch at the same time. output: one cable with four poles (length about 450 mm) with connector. One bus-cable and one dead-end will be delivered too, enabling the connection of further RGB-Dimm-Converters. Total system length up to 20 m.

functions:

short switching	: switching ON / OFF (memory function of the last colour regulation)
2 x short switching	: regulation of all three colours to 100 %
longer pressing of push button	: changing colour (up to 2,097,000 colours possible)
pressing for more than 20 seconds	: automatical colour flow




Artikelbezeichnung description	Art.-Nr. ref.-No.
RGB-Zyklus 17 Sek. RGB-cycle 17 sec.	550-046-50
RGB-Zyklus 60 Sek. RGB-cycle 60 sec.	550-046-50/60



Abstrahlwinkel beam angle	Art.-Nr. ref.-No.
45°	553-634-98
10°	553-637-98

ohne Abbildung: without figure:

Artikelbezeichnung description	Kabellänge cable length	Art.-Nr. ref.-No.
Verlängerungsleitung extension cable	1000 mm 2000 mm	553-133-51 553-134-51



Optional:

DMX 512 Schnittstelle zu 3-Kanal RGB-Konverter 550-046-50 (drei Kanäle mit je 9 LED / 1W / 350 mA), Kanäle über DIP-Schalter einstellbar, Ø 53x19mm, IP 00

DMX 512 Interface for RGB-Driver ref. 550-046-50 (three channels for 9 LED / 1W / 350 mA), channels could be adjusted with DIP-switches, Ø 53x19mm, IP 00

Art.-Nr. 550-044-50 Ref.-No 550-044-50

